

# SANYO

**H**

## AA/AAA Ni-MH akkumulátortöltő

### Használati utasítás

**Model: MQN04**

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SANYO terméket. Kérjük, hogy az akkutöltő biztonságos és megfelelő üzemeltetése érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. Elolvasás után őrizze meg a használati utasítást.

### Műszaki adatok

Sanyo modellsz.	NC-MQN04E / NC-MQN04B
Feszültség	AC 230V
Bemenet	50Hz W
Kimenet	DC 2.4V 250mA x 2(AA) 120mA x 2(AAA)
LED kijelző	világít – töltés nem világít – időzítő kikapcs. (kb. 16 óra)
Akkumulátor / töltési idő	eneloop Ni-MH AA (2000mAh névl.) 10(óra) eneloop Ni-MH AAA (800mAh névl.) 8(óra) Ni-MH AA (2700mAh névl.) 13(óra) Ni-MH AA (2500mAh névl.) 12(óra) Ni-MH AA (1700mAh névl.) 8(óra) Ni-MH AAA (1000mAh névl.) 10(óra) Ni-MH AAA (900mAh névl.) 9(óra)
Méretek (h x sz x m)	118 x 75 x 40 mm
Tömeg	kb. 230 g.

\* A fenti töltési idők a teljes töltéshez szükséges becsült értékek. Amikor a töltőt tápfeszültségre csatlakoztatják, elindul a védő időzítő és kb. 16 óra után kikapcsolja a készüléket.


### Jellemzők

- Kizárólag csak Ni-MH (nikkel-metáldhidrid) típusú SANYO AA és AAA (HR-3U és HR-4U) akkumulátorokhoz használja.
- Egyszerre 2 vagy 4 AA, illetve AAA akkumulátort töltsön.


### AKKUMULÁTOROK BEHELYEZÉSE

Egyszerre csak 2 vagy 4 db akkut töltsön.


### AA méret



### AAA méret



AA és AAA akkumulátorok nem tölthetők egyszerre az akkumulátortöltő egy oldalán. Egyetlen darab akkumulátor egyedül nem tölthető fel.



## Használati útmutató

### TÖLTÉSJELZŐ LÁMPA

A LED töltés közben világít és elalszik, amikor az időzítő kikapcsolja.

### A TÖLTÉS MÓDJA

1. Helyezzen be 2 vagy 4 AA, illetve AAA méretű akkumulátort a töltőbe úgy, hogy az akkumulátorok + (pozitív) és – (negatív) sarka a töltő ugyanolyan jelű kivezetéséhez kerüljön.
2. Dugja be a töltőt hálózati konnektorba (AC 230 V). Felgyullad a töltésjelző lámpa és elkezdődik az akkumulátor töltése. **(MEGJEGYZÉS: A töltési folyamat közben ne tegyen be, ne vegyen ki akkumulátorokat.)** A töltési periódus hossza függ az akkumulátor típusától. Lásd a táblázatban.
3. Húzza ki a töltőt a konnektorból, miután befejeződött a töltés.
4. Vegye ki az akkumulátorokat a töltőből. Töltés után melegek lehetnek.

### FIGYELMEZTETÉS

- A védő időzítő nem indul újra, ha a töltési ciklus közben új akkumulátorokat tesznek a készülékbe.
- Dugja be a töltőt egy hálózati konnektorba, miután betette az akkumulátorokat a töltőbe, mert egyébként előfordulhat, hogy nem töltődnek fel teljesen az akkumulátorok.
- Működés közben tilos takaróval lefedni a töltőt.

### Javasolt felhasználási hőmérséklet tartományok:

	Ni-MH
Az akkumulátorok használatára	0° – 50°C
Az akkumulátorok töltésére	0° – 35°C
Az akkumulátorok tárolására	-20° – 30°C

Az akkumulátorok élettartama lerövidülhet és hatékonyságuk csökkenhet, ha az akkumulátorokat a fenti hőmérséklet tartományon kívül használja.

## A töltő és az akkumulátorok használata

### FIGYELMEZTETÉSEK



- A töltőt csak SANYO AA és AAA méretű Ni-MH akkumulátorok töltésére használja.



- Soha ne tegyen szárazelemeket a töltőbe.



- A készüléket tilos vízbe mártani vagy nedves helyiségben, például fürdőszobában használni.



- Az akkumulátorokat polaritás helyesen kell a töltőbe helyezni úgy, hogy az akkumulátor + (pozitív) és – (negatív) pólusa a töltő + (pozitív) és – (negatív) pontjához csatlakozzon.



- Tisztítás, karbantartás előtt vagy ha nem használják, húzza ki a töltőt csatlakozóját a hálózati aljzatból!



- Csak megfelelő, 230 V AC feszültségen használja a töltőt!



- A töltés befejezése után azonnal húzza ki a töltő csatlakozóját a hálózati aljzatból!



- Soha ne érjen vizes vagy nedves kézzel a töltőhöz vagy az akkumulátorokhoz!



- Az akkumulátorokat csak 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten szabad tölteni.



- Ne helyezzen be semmilyen más tárgyat (pl. csavarhúzózt vagy fém vezetőket) a töltőbe!



- Ne alakítsa át és ne szerelje szét a töltőt!



- Ha bármilyen probléma van a töltővel és/vagy az akkumulátorokkal, azonnal húzza ki a töltő csatlakozóját a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel.



- Az akkumulátortöltőt tartsa távol gyermekektől. A töltőt gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!



- Az akkumulátortöltőt száraz, hideg helyen kell tárolni.